



Caractéristiques Philips Hublot LED  
Coreline WL140V Blanc 35.2W 2950lm -  
830 Blanc Chaud | 390mm - IP65 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Réf.                         | 243359                   |
| EAN                          | 8718699978624            |
| Marque                       | Philips                  |
| Nom du fabricant             | WL140V LED34S/830 WIA WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                    |
| Étiquette énergétique        | F                        |
| D-Mark                       | Oui                      |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 84                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |

## Informations de l'appareil

---

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Luminaire par Type   | Professional |
| Indice de Protection | IP65         |
| Protection Impacts   | IK10         |
| Couleur du Luminaire | Blanc        |
| Couleur du boîtier   | Blanc        |

## Dimensions

---

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 85 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|